



HB3008FE-U1



- 1 és 3 fázisú egy mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény
- Mérők száma: 1
- Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 80 \text{ A}$

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

Névleges feszültség	Feszültség formája
$U_n = 400\text{ V}$	AC

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690\text{ V}$	AC
$U_i = 1000\text{ V}$	DC

Védelmi osztály:	II
Áramkör névleges árama:	$I_{nC} = 80\text{ A}$ melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint
Fázisok száma:	Egyfázisú, háromfázisú
Mérők száma:	Egy mérőhelyes
Tarifák száma:	1
Tarifa típusa:	Mindennapszaki/H-tarítás mérés
Betáplálás módja:	Földkábeles

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-ke- resztmetszet	Max. vezeték-ke- resztmetszet	Veze- tékfajta	Vezető ér ki- alakítása	Vezető ér anyaga
		50 mm²			Réz, Al

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:	Lakatosolható zárás
IP-védelmi mód:	IP54 Kikönnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A kondenzvíz-képződéssel és a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban lásd a vonatkozó műszaki információkat „Kondenzvíz-képződés és megelőző intézkedések”

Alkalmazási terület: Nem védett szerelés
EMITER leásható szekrényben

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag: Polikarbonát
Halogénmentes: Igen
Szilikonmentes: Igen

MÉRETEK

Magasság: 1978 mm
Szélesség: 396 mm
Mélység: 245 mm

Beépítési mélység:

Felszereltség	Mélység
üresen	146 mm

SZÍNEK

Fedél színe: átlátszó
Alsó rész színe: Szürke

Engedélyek

Rendszerengedély szám: HEN25.ES204(HB3008FE-U1)-K-M63.80A

Rendelési adatok

Termék cikkszám: 1091342
EAN: 5999010913422

ETIM osztály:	DYNAMIC: EC000263 - Meter panel ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel
A Műszaki Specifikáció kiadási éve:	2024

Megjegyzés

Az alumíniumvezetőket a csatlakoztatás előtt a vonatkozó műszaki ajánlásoknak megfelelően kell előkészíteni, lásd az alumíniumvezetőkre vonatkozó műszaki információkat

PDFCART_ZEICHNUNGEN

