



HB33K024-U1



- 1 és 3 fázisú két mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény
- Mérők száma: 2
- Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 80 \text{ A}$
- főelosztóval a fogyasztóknak

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

Névleges feszültség	Feszültség formája
$U_n = 400 \text{ V}$	AC

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690 \text{ V}$	AC
$U_i = 1000 \text{ V}$	DC

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama:

$I_{nC} = 80 \text{ A}$

melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

Fázisok száma:	Egyfázisú, háromfázisú
Mérők száma:	Egy mérőhelyes
Tarifák száma:	2
Tarifa típusa:	Mindennapszaki és vezérelt/H-tariás mérés
Betáplálás módja:	Szabadvezetékes

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-ke- resztmetszet	Max. vezeték-ke- resztmetszet	Veze- tékfajta	Vezető ér ki- alakítása	Vezető ér anyaga
		35 mm ²			Réz, Al

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:	Lakatosható zárás
Modulhelyek száma:	12 Modul (18 mm)
A sorok száma:	2
IP-védelmi mód:	IP54
	Kikönnnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület:	Védett szerelés
----------------------	-----------------

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen

MÉRETEK

Magasság:	900 mm
Szélesség:	600 mm
Mélység:	198 mm

Beépítési mélység:

Felszereltség	Mélység
üresen	146 mm

SZÍNEK

Fedél színe:	átlátszó
Alsó rész színe:	Szürke

Engedélyek

Rendszerengedély szám:	HEN24.E188(HB33K024-U1)-Sz-M63.80A-V32A / +
------------------------	---

Rendelési adatok

Termék cikkszám:	1091349
EAN:	5999010913491
ETIM osztály:	DYNAMIC: EC000263 - Meter panel ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel
A Műszaki Specifikáció kiadási éve:	2024

Megjegyzés

Az alumíniumvezetőket a csatlakoztatás előtt a vonatkozó műszaki ajánlásoknak megfelelően kell előkészíteni, lásd az alumíniumvezetőkre vonatkozó műszaki információkat

PDFCART_ZEICHNUNGEN

